

Detta är en Quick Guide för uppdatering av mjukvaran i Gilgen FD10.

Förberedelser, vid behov:

Börja med att skapa en mapp i roten på ett USB-minne och kalla mappen FD10.
(Att tänka på: Det inte är alla typer av USB-minnen som fungerar)

Lägg sedan in GDS-filen i den mappen. GDS-filen är själva mjukvaran för FD10.
(Aktuellt namn på filen per 2020-11-30 är "FD10-Pg_T01_04_10.gds")

Uppdatering av mjukvaran i Gilgen FD10

1. Anslut USB-minne.

Sätt in USB-minnet med aktuell mjukvara, i USB-uttaget på FD10-enheten.
(FD10 ska vara strömsatt när detta görs)

UPDATE
SW

2. Välja uppdatering i menyn.

Stega nu fram, med väster/höger på Joystick, till displayen visar "UPDATE SW", bekräfta att du vill göra detta med ett kort tryck på Joystick.

PASSWD
.....

3. Slå in password.

Efter detta kommer texten "PASSWD" upp.
Lösenordet är att först föra Joystick 3 gånger åt vänster och sedan 3 gånger till höger.

update
last ?

4. Starta uppdatering av enheten.

Vid rätt lösenord kommer texten "update last?" upp, gå vidare med att göra ett kort tryck på Joystick.

5. Uppdatering av mjukvara.

Nu kommer enheten uppdateras, detta tar ca 1 minut, displayen slocknar under denna tid.
Det är viktigt att inte strömmen slås av under denna tid.

SW V01
.04. 10

När uppdateringen är klar piper enheten till och aktuell mjukvaruversion visas i displayen, till exempel "SW V01.04.10".

>##<
←→

6. Uppdateringen är klar.

Efter ett par sekunder återgår displayen till att visa driftläget.
Nu är enheten uppdaterad och klar att användas igen, ta bort USB-minnet.
Testkör enheten för att säkerställa att allt fungerar som det ska.